

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Электроустановки зданий

Часть 5

ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Глава 51

Общие требования

Electrical installations of buildings. Part 5.

Selection and erection of electrical equipment. Chapter 51. Common rules

ОКС 91.140.50

ОКП 34 3700

Дата введения 2002—01—01

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 «Электроустановки зданий»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 2000 г. № 422-ст

3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 60364-5-51—97, издание 3.0 «Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 51. Общие требования» с дополнительными требованиями, учитывающими положения государственных стандартов в части внешних воздействующих факторов

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Комплекс государственных стандартов на электроустановки зданий устанавливает требования по устройству электроустановок жилых и производственных зданий для обеспечения единого подхода к их проектированию и сооружению, а также согласованных мер безопасности и защиты от поражения электрическим током.

В стандартах содержатся дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства России, выделенные в тексте курсивом.

Комплекс стандартов на электроустановки зданий применяют в качестве основополагающего документа во всех областях, входящих в сферу работ по стандартизации и сертификации электроустановок, при разработке и пересмотре стандартов, нормативов и правил на устройство, испытания и эксплуатацию электроустановок, включая правила пожарной безопасности, строительные нормы и правила, санитарные нормы проектирования промышленных предприятий и другие нормативные документы, устанавливающие требования безопасности электроустановок зданий.

Комплекс государственных стандартов, в т.ч. и настоящий стандарт, по системе построения, содержанию, разбивке по частям и разделам и их нумерации соответствует системе, принятой в международных стандартах серии МЭК 60364.

1 (510.1) Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила по выбору и монтажу электрооборудования в целях обеспечения соответствия принятых мер защиты, требуемых для безопасности, надлежащего функционирования электроустановок, а также учитывающих ожидаемые внешние воздействия.

Каждая единица оборудования должна выбираться и монтироваться таким образом, чтобы обеспечивалось выполнение правил, установленных в настоящем стандарте, и соответствующих правил стандартов серии ГОСТ Р 50571.

2 (510.2) Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 30331.1-95 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70)/ГОСТ Р 50571.1-93 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2—70) Электроустановки зданий. Основные положения

ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93)/ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93) Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики

ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92)/ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

ГОСТ 30331.6-95 (МЭК 364-4-45-84)/ГОСТ Р 50571.6-94 (МЭК 364-4-45-84) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения

ГОСТ Р МЭК 536—94 Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током

ГОСТ Р 50462—92 (МЭК 446—89) Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям

ГОСТ Р 50571.10—96 (МЭК 364-5-54—80) Электроустановки зданий. Часть 6. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники

ГОСТ Р 50571.18—2000 (МЭК 60364-4-442—93) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 442. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в электроустановках выше 1кВ

ГОСТ Р 50571.19—2000 (МЭК 60364-4-443—95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 443. Защита электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений

ГОСТ Р 50571.20—2000 (МЭК 60364-4-444—96) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 444. Защита электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями

ГОСТ Р 50695—94 (МЭК 707—81) Методы определения воспламеняемости твердых электроизоляционных материалов при воздействии источника зажигания

ГОСТ Р 51317.2.5—2000 (МЭК 61000-2-5—95) Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств

ГОСТ Р 51317.4.4—99 (МЭК 61000-4-4—95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.6—99 (МЭК 61000-4-6—96) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.12—99 (МЭК 61000-4-12—97) Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Технические требования и методы испытаний

511 Выбор электрооборудования

511.1 Выбор электрооборудования—по ГОСТ 30331.1/ГОСТ Р 50571.1. Каждая единица электрооборудования, применяемого в электроустановках, должна удовлетворять требованиям соответствующих государственных стандартов.

511.2 При отсутствии государственных стандартов соответствующее оборудование должно быть выбрано по согласованию между заказчиком (проектировщиком) и монтажной организацией.

512 Выбор электрооборудования по условиям эксплуатации и внешних воздействий

512.1 Условия эксплуатации

512.1.1 Напряжение

Электрооборудование должно быть пригодно для применения в электроустановке при номинальном напряжении электрической сети (действующее значение при переменном токе).

Если в электрической сети системы IT проложен нулевой провод, электрооборудование, подключенное между фазой и нейтралью, должно иметь изоляцию, соответствующую напряжению между фазами.

Примечание— Для определенного электрооборудования должно быть принято во внимание наивысшее и/или низшее значение напряжения, которое может иметь место при нормальном его функционировании.

512.1.2 Ток

Электрооборудование должно быть выбрано на расчетный ток (действующее значение при переменном токе), который оно должно потреблять при нормальном функционировании.

Электрооборудование должно быть способно выдерживать токи, которые могут протекать в аварийных условиях за время, определенное характеристиками защитных устройств.

512.1.3 Частота

Если частота оказывает влияние на характеристики электрооборудования, номинальное значение частоты, указанное на электрооборудовании, должно соответствовать частоте тока в электрической сети.

512.1.4 Мощность

Электрооборудование по своей мощности должно быть пригодно для нормальных условий эксплуатации.

512.1.5 Совместимость

Если в процессе установки электрооборудования не приняты иные меры предосторожности, все электрооборудование должно быть выбрано так, чтобы оно не оказывало вредного воздействия на другое оборудование и не ухудшало источник питания при нормальном функционировании, в том числе при операциях включения (коммутационных операциях).

512.2 Внешние воздействия

512.2.1 Электрооборудование должно быть выбрано и смонтировано согласно требованиям таблицы 51А, в которой указаны необходимые характеристики электрооборудования, соответствующие внешним воздействиям, которым оно может подвергаться, например, указанным в главе 32 ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2.

Характеристики электрооборудования следует обозначать либо посредством степени защиты, либо соответствием требованиям по испытаниям.

512.2.2 Если электрооборудование по своей конструкции не обладает характеристиками, удовлетворяющими внешним воздействиям по месту установки, оно может быть использовано при условии применения соответствующей дополнительной защиты, применяемой при монтаже электроустановки. Такая защита не должна оказывать вредного влияния на функционирование защищенного таким образом электрооборудования.

512.2.3 В случаях, когда имеет место одновременное действие различных внешних воздействий, которые могут оказывать независимый или взаимный эффект, то степень защиты электрооборудования должна быть соответствующим образом обеспечена.

512.2.4 Выбор электрооборудования, соответствующего внешним воздействиям, является необходимым не только для правильного функционирования, но также для обеспечения надежности мер защиты для безопасности, удовлетворяющих требованиям комплекса

стандартов ГОСТ Р 50571. Меры защиты, обеспечиваемые конструкцией электрооборудования, действительны только для данных условий внешних воздействий, если это подтверждено испытаниями электрооборудования в заданных условиях внешних воздействий.

Примечания

1 В настоящем стандарте приняты следующие классы внешних воздействий, условно считающиеся как нормальные:

- окружающая температура (АА)..... АА4
- атмосферная влажность (АВ) АВ4
- другие условия окружающей среды (от АС до АР) ХХ1 (каждый параметр)
- условия пользования электроэнергией и конструкции зданий (В и С) .. ХХ1 (каждый параметр, исключая ХХ2 для параметров В, С).

2 Прилагательное «нормальный» в графе 3 таблицы 51А означает, что электрооборудование должно удовлетворять требованиям соответствующих стандартов.

512.2.5 Дополнительные требования к электроустановкам зданий в части внешних действующих факторов, учитывающие требования государственных стандартов для применения в народном хозяйстве, приведены в таблице 321 (графа 6) и в приложении Е ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2.

Таблица 51А— Внешние действующие факторы (ВВФ) окружающей среды

Код класса внешних воздействий	Внешнее воздействие	Характеристика по выбору и монтажу оборудования	Ссылка
			1 2 3 4
A	Окружающая температура (см. п. 321.1 ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2):		
AA1	от минус 60 до плюс 5°C	Специально спроектированное оборудование или соответствующие устройства ¹⁾	По МЭК 60721-3-3 [1], класс 3К8, с верхним значением 5°C.
AA2	от минус 40 до плюс 5°C	То же	По МЭК 60721-3-4 [2], класс 4К4, с нижним минус 60°C и верхним 5°C значениями
AA3	от минус 25 до плюс 5°C	»	По МЭК 60721-3-3, класс 3К7, с верхним значением 5°C.
AA4	от минус 5 до плюс 40°C	Нормальные (в определенных случаях специальные меры могут быть необходимы)	По МЭК 60721-3-4, класс 4К3, с верхним значением 5°C
AA5	от плюс 5 до плюс 40°C	Нормальные	По МЭК 60721-3-3, класс 3К6, с верхним значением 5°C.
AA6	от плюс 5 до плюс 60°C	Специально спроектированное оборудование или соответствующие устройства ¹⁾	По МЭК 60721-3-4, класс 4К1, с верхним значением 5°C
AA7	от минус 25 до плюс 55°C	То же	По МЭК 60721-3-3, класс 3К3
AA8	от минус 50 до плюс 40°C	»	По МЭК 60721-3-4, класс 4К2
AB	Атмосферная влажность (см. п. 321.2 ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2)		

	Температура воздуха, °C	Относительная влажность, %	Абсолютная влажность, г/м³		
AB1	От минус 60 до плюс 5	От 3 до 100	От 0,003 до 7,0	Должны быть приняты соответствующие меры ³⁾	Температура по МЭК 60721-3-3, класс 3K8, с верхним значением 5 °C. Часть температурного диапазона по МЭК 60721-3-4, класс 4K4, с нижним минус 60 °C и верхним 5 °C значениями
AB2	От минус 40 до плюс 5	От 10 до 100	От 0,1 до 7,0	То же	Часть температурного диапазона по МЭК 60721-3-3, класс 3K7, с верхним значением 5°C. Часть температурного диапазона по МЭК 60721-3-4, класс 4K4, с нижним минус 60°C и верхним 5°C значениями
AB3	От минус 25 до плюс 5	От 10 до 100	От 0,5 до 7,0	»	Часть температурного диапазона по МЭК 60721-3-3, класс 3K6, с верхним значением 5°C. Температура по МЭК 60721-3-4, класс 4K1, с верхним значением 5°C
AB4	От минус 5 до плюс 40	От 5 до 95	От 1 до 29	Нормальные ²⁾	Аналогично температурному диапазону по МЭК 60721-3-3, класс 4K5, с верхним значением 40°C
AB5	От плюс 5 до плюс 40	От 5 до 85	От 1 до 25	»	Аналогично температурному диапазону по МЭК 60721-3-3, класс 3K3
AB6	От плюс 5 до плюс 60	От 10 до 100	От 1 до 35	Должны быть приняты соответствующие меры ³⁾	Часть температурного диапазона по МЭК 721-3-3, класс 3K7, с нижним 5°C и верхним 60°C значениями. Температура по МЭК 60721-3-4, класс 4K4, с нижним значением 5°C
AB7	От минус 25 до плюс 55	От 10 до 100	От 0,5 до 29	То же	Аналогично температурному диапазону по МЭК 60721-3-3, класс 3K6
AB8	От минус 50 до плюс 40	От 15 до 100	От 0,04 до 36	Должны быть приняты соответствующие меры ³⁾	Аналогично температурному диапазону по МЭК 60721-3-4, класс 4K3
AC	Высота над уровнем моря (321.3) ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.2:				
AC1	до 2000 м			Нормальные ²⁾	—
AC2	св. 2000 м			Могут быть необходимы специальные меры, такие как коэффициент снижения номинальной мощности Примечание— Для оборудования некоторых видов специальные меры могут быть необходимы для	

		высоты св. 1000 м	
АД	Наличие воды (321.4) ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2: АД1 незначительное АД2 свободно падающие капли АД3 брызги АД4 сплошные брызги АД5 струи АД6 волны АД7 погружение АД8 нахождение под водой	Степени защиты: IPX0 IPX1 или IPX2 IPX3 IPX4 IPX5 IPX6 IPX7 IPX8	МЭК 60721-3-4, класс 4Z6; МЭК 60721-3-3, класс 3Z7; МЭК 60721-3-3, класс 3Z8; МЭК 60721-3-4, класс 4Z7 МЭК 60721-3-3, класс 3Z9; МЭК 60721-3-4, класс 4Z7 МЭК 60721-3-3, класс 3Z10; МЭК 60721-3-4, класс 4Z8 МЭК 60721-3-4, класс 4Z9; То же »
AE	Наличие посторонних твердых частиц (321.5) ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2: AE1 незначительное AE2 мелкие предметы (не менее 2,5 мм) AE3 очень мелкие предметы (не менее 1 мм) AE4 легкая пыль (слабая запыленность) AE5 умеренная пыль (запыленность) AE6 сильная пыль (запыленность)	Степени защиты: IP0X IP3X IP4X IP5X, если проникновение пыли не препятствует функционированию электрооборудования IP6X, если пыль не должна проникать в электрооборудование IP6X	МЭК 60721-3-3, класс 3S1; МЭК 60721-3-4, класс 4S1 МЭК 60721-3-3, класс 3S2; МЭК 60721-3-4, класс 4S МЭК 60721-3-3, класс 3S3; МЭК 60721-3-4, класс 4S3 МЭК 60721-3-3, класс 3S2; МЭК 60721-3-4, класс 4S2 МЭК 60721-3-3, класс 3S3; МЭК 60721-3-4, класс 4S3 МЭК 60721-3-3, класс 3S4; МЭК 60721-3-4, класс 4S4
AF	Наличие коррозионно-активных и загрязняющих веществ (321.6) ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2: AF1 незначительное AF2 атмосферное AF3 кратковременное или случайное AF4 продолжительное	Нормальные ²⁾ Соответствующее природе вещества Защита от коррозии Специально спроектированное электрооборудование в соответствии с природой вещества	МЭК 60721-3-3, класс 3C1; МЭК 60721-3-4, класс 4C1; МЭК 60721-3-3, класс 3C2; МЭК 60721-3-4, класс 4C2; МЭК 60721-3-3, класс 3C3; МЭК 60721-3-4, класс 4C3; МЭК 60721-3-3, класс 3C4; МЭК 60721-3-4, класс 4C4
AG	Механические внешние воздействия (321.7). Удары (321.7.1) ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2: AG1 малые, низкая жесткость AG2 средняя жесткость	Нормальные, например для бытового и подобного электрооборудования Стандартное	МЭК 60721-3-3, классы 3M1/3M2/3M3; МЭК 60721-3-4, классы 4M1/4M2/4M3 МЭК 60721-3-3, классы 3M4/

		промышленное электрооборудование, где допустимо, или усиленная защита	3М5/3М6; МЭК 60721-3-4, классы 4М4/ 4М5/4М6
AG3	высокая жесткость	Усиленная защита	МЭК 60721-3-3, классы 3М7/ 3М8; МЭК 60721-3-4, классы 4М7/ 4М8
AH	Вибрация (301.7.2) ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2: низкая интенсивность	Нормальные ²⁾	МЭК 60721-3-3, классы 3М1/ 3М2/3М3; МЭК 60721-3-4, классы 4М1/ 4М2/4М3
AH1			
AH2	средняя интенсивность	Специально спроектированное электрооборудование или специальные устройства	МЭК 60721-3-3, классы 3М4/ 3М5/3М6; МЭК 60721-3-4, классы 4М4/ 4М5/4М6
AH3	высокая интенсивность	То же	МЭК 60721-3-3, классы 3М7/ 3М8; МЭК 60721-3-4, классы 4М7/ 4М8
AK	Наличие флоры и/или плесени (321.8) ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2:		
AK1	неопасное	Нормальные ²⁾	МЭК 60721-3-3, класс 3В1; МЭК 60721-3-4, класс 4В1
AK2	опасное	Специальная защита: - усиленная (см. код AE), - материалы или покрытия оболочек, - устройства, устраняющие флорообразование в местах установки.	МЭК 60721-3-3, класс 3В2; МЭК 60721-3-4, класс 4В2
AL	Наличие фауны (321.9) ГОСТ 30331.2/ ГОСТ Р 50571.2:		
AL1	неопасное	Нормальные ²⁾	МЭК 60721-3-3, класс 3В1; МЭК 60721-3-4, класс 4В1
AL2	опасное	Защита: - соответствующей степени от проникно- вения инородных тел (см. код AE), - достаточная механическая (см. код AG), - исключающая наличие фауны в местах установки (путем поддержания соответ- ствующей чистоты и использования пестицидов), - специальное	МЭК 60721-3-3, класс 3В1; МЭК 60721-3-4, класс 4В1

		оборудование или защитное покрытие оболочек	
AM	Электромагнитные, электростатические и ионизирующие воздействия (см. п. 321.10 ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2) Низковольтные электромагнитные явления (321.10.1) Гармоники, интергармоники (321.10.1.1):		
AM-1-1	контролируемый уровень	Должна быть проявлена осторожность, чтобы не допустить ухудшения контролируемой ситуации	Ниже, чем в таблице 1 МЭК 61000-2-7 [3]
AM-1-2	нормальный уровень	Специальные меры при проектировании установки, например с использованием фильтров	Согласно таблице 1 МЭК 61000-2-2 [4]
AM-1-3	высокий уровень	То же	Частично выше, чем в таблице 1 МЭК 61000-2-2
AM-2-1	Напряжение сигнальных систем и систем управления (321.10.1.2); контролируемый уровень	Возможно блокирование цепей	—
AM-2-2	средний уровень	Дополнительные требования отсутствуют	МЭК 61000-2-1 [5]; МЭК 61000-2-2
AM-2-3	высокий уровень	Соответствующие меры	То же
AM-3-1	Изменения амплитуды напряжения (321.10.1.3): контролируемый уровень	Согласно ГОСТ 30331.6/ГОСТ Р 50571.6	—
AM-3-2	нормальный уровень	То же	—
AM-4	Несимметрия напряжений (321.10.1.4)	—	Согласно МЭК 61000-2-2
AM-5	Изменение частоты в питающей сети (321.10.1.5)	—	—
AM-6	Наведенные низкочастотные напряжения (321.10.1.6) Классификация отсутствует	Высокая устойчивость систем сигнализации и управления распределительных устройств и устройств управления	ГОСТ Р 50571.20
AM-7	Постоянный ток в сетях переменного тока (321.10.1.7) Классификация	Меры по ограничению	—

	отсутствует	уровня постоянного тока и времени его нахождения в сетях переменного тока электрооборудования или вблизи его	
AM-8-1 AM-8-2	Излучаемые магнитные поля (321.10.1.8): средний уровень высокий уровень	Нормальные ²⁾ Защита соответствующими средствами, например экранирование и/или разделение	МЭК 61000-4-8 [6]: уровень 2 уровень 4
AM-9-1 AM-9-2 AM-9-3 AM-9-4	Электрические поля (321.10.1.9): незначительный уровень средний уровень высокий уровень очень высокий уровень	Нормальные ²⁾ См. ГОСТ Р 51317.2.5 См. МЭК 61000-2-5 То же	ГОСТ Р 51317.2.5 — ГОСТ Р 51317.2.5 То же
AM-21	Высокочастотные электромагнитные явления кондуктивные, наведенные или излучаемые (постоянные или переходные) (321.10.2.1) Индуктированные колебательные напряжения и токи Классификация отсутствует	Нормальные ²⁾	ГОСТ Р 51317.4.6
AM-22-1 AM-22-2 AM-22-3 AM-22-4	Кондуктивные односторонние переходные процессы наносекундного диапазона (321.10.2.2); незначительный уровень средний уровень высокий уровень очень высокий уровень	Необходимы защитные меры (см. 321.10.2.2) То же Обычное электрооборудование Высокоустойчивое электрооборудование	ГОСТ Р 51317.4.4: уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4
AM-23-1 AM-23-2 AM-23-3	Кондуктивные односторонние переходные процессы микро- и миллисекундного диапазона (321.10.2.3): контролируемый уровень средний уровень высокий уровень	Стойкое к импульсам электрооборудование и средства защиты от перенапряжений, принимая во внимание номинальное питающее напряжение и категорию импульса в соответствии с ГОСТ Р 50571.19 То же »	ГОСТ Р 50571.19 ИП.321.13 ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2 To же »

AM-24-1 AM-24-2	Кондуктивные колебательные переходные процессы (321.10.2.4): средний уровень высокий уровень	См. ГОСТ Р 51317.4.12 См. МЭК 60255-22-1[7]	ГОСТР51317.4.12 МЭК 60255-22-1
AM-25-1 AM-25-2 AM-25-3	Излучаемые высокочастотные явления (321.10.2.5): незначительный уровень средний уровень высокий уровень	Нормальные ²⁾ » Усиленный уровень	ГОСТ Р 51317.4.12: уровень 1 уровень 2 уровень 3
AM-31-1 AM-31-2 AM-31-3 AM-31-4	Электростатические разряды (321.10.3): малый уровень средний уровень высокий уровень очень высокий уровень	Нормальные ²⁾ » » Усиленные	ГОСТ Р 51317.4.12: уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4
AM-41-2	Ионизация (321.10.4) Классификация отсутствует	Специальная защита: - удаление от источника, - разделение экранами, оболочки из специальных материалов	—
AN AN1 AN2 AN3	Солнечная радиация (см. п. 321.11 ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2); низкая средняя высокая	Нормальные ²⁾ Должны быть приняты соответствующие меры ³⁾ Должны быть приняты соответствующие меры ³⁾ , такие как, например: материалы, стойкие к ультрафиолетовому излучению, специальное пигментное покрытие, установка экранов	МЭК 60721-3-3 To же МЭК 60721-3-4
AP API AP2 AP3 AP4	Сейсмические эффекты (321.12) ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2: незначительные низкой жесткости средней жесткости высокая жесткость	Нормальные ²⁾ На рассмотрении To же »	— — — —
AQ1 AQ2 AQ3	Воздействие молнии (321.13) ГОСТ 30331.2/ ГОСТ Р 50571.2: незначительное непрямое воздействие прямой удар	Нормальные ²⁾ Согласно ГОСТ Р 50571.19 Если молниезащита необходима, она должна выполняться в соответствии с	— — —

		действующими нормативными документами	
AR	Движение воздуха (см. п. 321.14 ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2):		
AR1	низкое	Нормальные ²¹	—
AR2	среднее	Должны быть приняты соответствующие меры ³⁾	—
AR3	высокое	То же	—
AS	Ветер (см. п. 321.15) ГОСТ 30331.2/ ГОСТ Р 50571.2:		
AS1	слабый	Нормальные ²⁾	—
AS2	средний	Должны быть приняты соответствующие меры ²⁾	—
AS3	сильный	То же	—
B	Условия пользования электроэнергией (322.1) ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2:		
BA	компетентный персонал		
BA1	обычные люди	Нормальные ²⁾	
BA2	дети	Электрооборудование со степенью защиты выше IP2X.	
BA3	инвалиды	Недоступность электрооборудования с температурой наружной поверхности, превышающей 80 °C (60 °C для яслей и т п.)	Недоступность электрооборудования. Ограничение температуры доступных поверхностей
BA4	обученный персонал	Согласно виду инвалидности	—
BA5	высококвалифицированный персонал	Электрооборудование, не защищенное от непосредственного прикосновения, допускается исключительно в помещениях, которые доступны только уполномоченным должностным образом лицам	—
BB	Электрическое сопротивление человеческого тела (322.2) ГОСТ 30331.2/ ГОСТ Р 50571.2	В процессе обсуждения	—
BC	Контакт людей с частями, имеющими потенциал земли (322.3) ГОСТ 30331.2/ ГОСТ Р 50571.2:	Класс электрооборудования в соответствии с ГОСТ Р МЭК 536:	
		0-01 I II III	

			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>A</td><td>Y</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td></tr> <tr><td>X</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td></tr> </table>	A	Y	A	A	A	A	A	A	X	A	A	A	ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3, раздел 413.3
A	Y	A	A													
A	A	A	A													
X	A	A	A													
BC1	отсутствие контакта															
BC2	редкие контакты															
vez	частые контакты															
BC4	постоянный контакт															
			В процессе обсуждения A — разрешенное электрооборудование, X — запрещенное электрооборудование, Y — разрешенное, если используется как класс 0													
BD	Условия экстренной эвакуации (322.5) ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2:															
BD1	низкая плотность заселения/легкие условия эвакуации	Нормальные ²⁾		—												
BD2	низкая плотность заселения/трудные условия эвакуации	Электрооборудование, изготовленное из материалов, не распространяющих горения и не выделяющих дыма и токсичных газов. Конкретные требования находятся в процессе обсуждения		—												
BD3	высокая плотность заселения/легкие условия эвакуации	—		—												
BD4	высокая плотность заселения/тяжелые условия эвакуации	—		—												
BE	Характер обрабатываемых или складированных материалов (322.5) ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2:															
BE1	отсутствие существенной опасности	Нормальные ²⁾		—												
BE2	пожароопасность	Электрооборудование, изготовленное из материалов, не распространяющих горения. Должны быть приняты меры против значительного повышения температуры. Возможное искрение внутри электрооборудования не может вызвать возгорание		—												
BE3	взрывоопасность	Согласно требованиям стандартов на электрооборудование для взрывоопасных газовых сред		—												
BE4	Возможность заражения и	Должны быть приняты		—												

	загрязнения	соответствующие меры, такие как: - защита от осколков разбитых ламп и других хрупких объектов; - экраны от вредных излучений, таких как инфракрасные и ультрафиолетовые	
C	Конструкция зданий и строительные материалы (323) ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2		
CA	Строительные материалы (323.1) ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2:		
CA1	негорючие	Нормальные ²⁾	—
CA2	горючие	В процессе обсуждения	—
CB	Конструкция сооружений (323.2) ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2:		
CB1	опасность распространения огня незначительна	Нормальные ²⁾	—
CB2	составляет способствует распространению огня	Электрооборудование, изготовленное из материалов, не распространяющих горение, включая горение, возникшее не от электрической установки Огнезащитные барьеры. Примечание — Могут быть использованы приборы обнаружения горения	—
CB3	подвижность	Сжатие или расширение мест соединений электрических проводок	—
CB4	гибкая или неустойчивая	В процессе обсуждения	Гибкие электропроводки

¹⁾ Может быть необходимым применение дополнительных мер, например специальной смазки.

²⁾ Обычное электрооборудование будет безопасно функционировать при приведенных внешних воздействиях.

³⁾ Специальные устройства должны быть изготовлены по согласованию проектировщика и изготовителя электрооборудования.

513 Доступность электрооборудования

513.1 Общие положения

Все электрооборудование, включая электропроводку, должно быть смонтировано таким образом, чтобы облегчить его функционирование, осмотр и обслуживание, а также доступ к местам его присоединения. Такие возможности не должны значительно ухудшаться при установке электрооборудования в оболочках или встроенных шкафах.

514 Маркировка

514.1 Общие положения

Таблички или другие удобные средства идентификации электрооборудования должны применяться для указания назначения распределительного устройства и устройства управления.

В случаях, когда функционирование распределительного устройства и устройства управления находится вне поля зрения оператора и может стать источником опасности, следует установить в поле зрения оператора подходящие сигнальные устройства, отвечающие соответствующим стандартам.

514.2 Электропроводка

Электропроводка должна быть выполнена и иметь маркировку, идентифицирующую контроль, испытания, ремонт или замену.

514.3 Маркировка нулевого рабочего и защитного проводников

514.3.1 Идентификация отдельных нулевых рабочих и защитных проводников должна соответствовать ГОСТ 50462.

514.3.2 PEN-проводники, если они изолированы, должны марковаться одним из следующих цветов:

- зеленым/желтым по всей длине с дополнительной светло-голубой маркировкой концов, или
- светло-голубым по всей длине с дополнительной зеленой/желтой маркировкой концов.

514.4 Защитные аппараты

Защитные аппараты должны быть установлены и обозначены таким образом, чтобы защищаемые цепи можно было легко распознать; для этой цели может быть удобным сгруппировать их на распределительных щитах.

514.5 Схемы

514.5.1 Где необходимо, схемы, диаграммы, таблицы должны быть помещены в соответствии с международными стандартами МЭК 60750 [8] и МЭК 61082 [9] для указания, в частности:

- типа и состава цепей (точки присоединения электроприемников, количество и тип проводников, тип электропроводки);
- характеристик, необходимых для обозначения аппаратов, выполняющих функции защиты, отделения, выключения и их расположения.

Для простых установок вышеуказанная информация может быть дана в виде таблицы.

514.5.2 Используемые символы должны быть выбраны по МЭК 60617 [10].

515 Предотвращение вредного взаимного влияния

515.1 Электрооборудование должно быть выбрано и смонтировано таким образом, чтобы избежать любого вредного влияния между электроустановкой и любыми неэлектрическими установками.

Электрооборудование, поставляемое без рам, не должно устанавливаться на поверхности здания, если не удовлетворяются следующие требования:

- предотвращен перенос напряжения на здание;
- выполнена противопожарная изоляция между оборудованием и горючей поверхностью здания.

Если поверхность здания неметаллическая и негорючая, никаких дополнительных мер не требуется. Если это условие не выполняется, то эти требования могут быть обеспечены одним из следующих методов:

- если поверхность здания металлическая, она должна быть соединена с защитным проводом (РЕ) или с проводником системы уравнивания потенциалов электроустановки в соответствии с 413.1.6 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3 и 547.1.2 ГОСТ Р 50571.10;
- если поверхность здания горючая, электрооборудование должно быть отделено от нее подходящим промежуточным слоем изоляционного материала, имеющего индекс горючести

FН в соответствии с ГОСТ Р 50695.

515.2 Если электрооборудование, работающее на различных видах токов или напряжений, собрано в общем устройстве (распределительный щит, ячейка распределительного устройства, пульт управления или шкаф), то электрооборудование, работающее на одном виде тока или напряжения, должно быть эффективно отделено от другого электрооборудования во избежание взаимного вредного влияния.

515.3 Электромагнитная совместимость

515.3.1 Выбор уровней невосприимчивости и излучения

Уровни невосприимчивости электрооборудования должны быть выбраны с учетом электромагнитных воздействий (см. 321.10 ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2 и таблицу 51А настоящего стандарта), которые могут иметь место, когда электрооборудование смонтировано и подключено для нормальной эксплуатации и принимая во внимание планируемый уровень непрерывности обслуживания, необходимый для эксплуатации.

515.3.1.2 Электрооборудование должно быть выбрано с достаточно низкими уровнями излучения, не вызывающими электромагнитных помех, оказывающих влияние на другое оборудование внутри и вне зданий через электрические цепи и по воздуху. Если необходимо, средства подавления помех должны быть установлены, чтобы свести к минимуму излучение (см. ГОСТ Р 50571.18, ГОСТ Р 50571.19 и ГОСТ Р 50571.20).

Примечание— Электрические приборы бытового и аналогичного назначения должны отвечать требованиям соответствующих стандартов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Библиография

- [1] МЭК 60721-3-3:1994¹⁾ Классификация условий окружающей среды. Часть 3. Классификация групп параметров окружающей среды и степень их воздействия. Раздел 3. Эксплуатация в стационарных условиях в местах, защищенных от непогоды.
- [2] МЭК 60721-3-4:1995¹⁾ Классификация условий окружающей среды. Часть 3. Классификация групп параметров окружающей среды и степень их воздействия. Раздел 4. Эксплуатация в стационарных условиях в местах, не защищенных от непогоды.
- [3] МЭК 61000-2-7:1998 Электромагнитная совместимость. Часть 2. Электромагнитная обстановка. Раздел 7. Низкочастотные магнитные поля в различных электромагнитных обстановках.
- [4] МЭК 61000-2-2:1990 Электромагнитная совместимость. Часть 2. Условия окружающей среды. Раздел 2. Уровни совместимости для низкочастотных проводимых помех и прохождения сигналов в низковольтных системах коммунального энергоснабжения.
- [5] МЭК 61000-2-1:1990 Электромагнитная совместимость. Часть 2. Условия окружающей среды. Раздел 1. Электромагнитная обстановка, влияющая на низкочастотные проводимые помехи и прохождение сигналов в системах коммунального энергоснабжения.
- [6] МЭК 61000-4-8:1993 Электромагнитная совместимость. Часть 4. Методики испытаний и измерений. Раздел 8. Испытание на помехоустойчивость в условиях магнитного поля промышленной частоты. Основная публикация по ЭМС.
- [7] МЭК 60255-22-1:1988 Реле электрические. Часть 22. Испытания на электрические помехи измерительных реле и защитного оборудования. Раздел 1. Испытания на электрические помехи 1 мГц.
- [8] МЭК 60750:1983 Элементы в электротехнологии. Условные обозначения.
- [9] МЭК 61082 (серия) Документация, используемая в электротехнике.
- [10] МЭК 60617²⁾ (серия) Обозначения условные графические для схем.

¹⁾ Исполнения электрооборудования для различных климатических условий и общие требования в части воздействия климатических и механических факторов внешней среды приведены в ГОСТ 15543.1-89, ГОСТ 15963-79, ГОСТ 17412-72, ГОСТ 17516.1-90 и ГОСТ 19348-82.

²⁾ Графические обозначения для электрических схем приведены в ГОСТ 2.721-74, ГОСТ 2.722-68, ГОСТ 2.723-68, ГОСТ 2.725-68, ГОСТ 2.726-68, ГОСТ 2.727-68, ГОСТ 2.728-74, ГОСТ 2.729-68, ГОСТ 2.730-73, ГОСТ 2.731-81, ГОСТ 2.732-68, ГОСТ 2.745-68, ГОСТ 2.747-68, ГОСТ 2.755-87, ГОСТ 2.756-76 и ГОСТ 2.767-89 (МЭК 617-7-83)

Ключевые слова: выбор и монтаж электрооборудования; условия эксплуатации; электромагнитная совместимость; маркировка; схемы; защитные аппараты

Содержание

- 1 (510.1) Область применения
- 2 (510.2) Нормативные ссылки
- 511 Выбор электрооборудования
 - 512 Выбор электрооборудования по условиям эксплуатации и внешних воздействий
 - 513 Доступность электрооборудования
 - 514 Маркировка
 - 515 Предотвращение вредного взаимного влияния
- Приложение А Библиография